

Мультиметр Crownman 1730041 M7751294

Crownman 1730041 – это портативный мультиметр с базовым набором функций, подходит для использования в научных лабораториях, школах, домашнего использования. Корпус прибора выполнен из качественного ABS пластика с электрической изоляцией.

I. Характеристики

- Пределы измерений:
- DC сила тока: 0 - 0,5 – 50 - 500 mA
- DC напряжение: 0 – 10 – 50 – 250 – 500 (1000) V
- AC напряжение: 0 – 10 – 50 – 250 – 500 (1000) V
- Сопротивление: R10 X100X 1K
- АФ выход: -20 + 62dB
- Точность: 5%
- Размеры: 90 x 60x 30мм
- Комплектация: щупы

Внимание!

Перед использованием установите поворотный переключатель в нужное вам положение, выбрав предел измерения. Если вы не уверены в выборе предела, установите переключатель на максимальное значение, а потом уже выберите верный предел и проведите дополнительное измерение на верном пределе.

Сеть магазинов «ПРОФИ»

Единый телефон: (495) 956-78-19

www.siriust.ru

II. Использование мультиметра

Перед использованием убедитесь, что стрелочный индикатор находится в положении «ноль». При необходимости отрегулируйте его положение. Установите красный щуп в «+» терминал и черный щуп в «-» терминал.

Измерение DC силы тока

1. Выставьте нужный вам предел измерения (или максимальный, если вы не уверены в величине измеряемой силы тока).
2. Проведите измерение и получите результат на шкале.
3. При необходимости измените предел измерения.

Измерение напряжения DC и AC

1. Выставьте нужный вам предел измерения (или максимальный, если вы не уверены в величине измеряемого напряжения).
2. Проведите измерение.
3. Получите результат измерения на шкале, для предела 10V AC есть отдельная шкала.

Измерение сопротивления

1. Выставьте нужный вам предел измерения.
2. Проведите измерение и считайте измерение на шкале. Иногда если измерение не проводится, это может означать проблемы с батареей. Замените батарейку и проведите измерение еще раз.

Внимание! Перед проведением измерения убедитесь, что цепь отключена от питания и конденсаторы разряжены.

Изменения комплектации и спецификаций, указанных в данной инструкции, могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!